

16局デジタルレコーダー

C-DR1605

仕様

*0dB=1V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	0.65A(約60W)
記録メディア	ハードディスク 500GB(250GB×2)
記録方式	Wavelet圧縮
映像方式	NTSCビデオ信号
映像入力	16系統 VBS1.0V(p-p) 75 BNC接座
映像出力	16系統 VBS1.0V(p-p) 75 BNC接座
モニター出力	2系統(背面):1.0V(p-p) 75 BNC接座 1系統(背面):Y 1.0V(p-p), C 0.286V(p-p) 75 S端子 1系統(前面):1.0V(p-p) 75 RCAピンジャック
水平解像度	スーパー・ファイン・ハイ:450本以上 ノーマル・ベーシック:400本以上
音声記録方式	8bit 12.8kHzサンプリング PCM記録
音声入力	ライン(背面):-10dB* 50k RCAピンジャック マイク(背面):-69dB* 600 ミニジャック
音声出力	ライン(背面):-10dB* 1k RCAピンジャック ライン(前面):-10dB* 1k RCAピンジャック
画面表示	1,4,9,16分割 1,4,9分割シーケンス 電子ズーム2倍,4倍
画質	スーパー(42kB),ファイン(34kB),ハイ(27kB),ノーマル(21kB), ベーシック(15kB) (カメラごとに設定可能)
記録可能コマ数	最大60コマ/秒(1カメラ時は最大30コマ/秒)~0.125コマ/秒(カメラごとに設定可能)
アラーム入力	16系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC5V,短絡電流:0.2mA スクリューレスコネクター
ブリアラーム記録	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,40,50,60,90,120,150, 180秒(記録運用によって最大記録時間に制限あり)
アラーム記録	2,5,10,15,30,45秒,1,2,5,10,15,20,30,60分,接点(メイク接点中)
タイマー記録	独立8プログラム×3セット可能
動き検知機能	検知範囲・最小記録開始サイズ、検知感度はカメラごとに設定可能
検索機能	時刻検索,スキップ検索,記録インデックス検索,アラームインデックス検索,記録先頭・終了位置検索, アラームリスト検索
画像改ざん検出機能	改変識別用の処理が付加、改ざんされた場合の検出が可能
入出力接点端子	スクリューレスコネクター CLOCK ADJ入力,REC入力,EMERGENCY入力:開放電圧:DC5V,短絡電流:0.2mA MODE OUT出力(1~5),CALL OUT出力:耐電圧:DC24V,制御電流:7mA DC5V OUT出力:制御電流:30mA
外部接続端子	RS232C :D-subコネクター(9P,オス) RS422/485 :スクリューレスコネクター Ethernet端子 :10BASE-T RJ45 SCSI-2端子 :ナローハーフピッチ50P,メス リモートコントロール端子:ミニジャック
メモリーバックアップ	30日(フル充電時)
使用温度範囲	+5~+40
使用湿度範囲	80%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装
寸法	425(W)X116(H)X375(D)mm
質量	8.2kg
付属品	電源コード(1.7m)...1,BNCケーブル...1
別売品	ラックマウント金具 :MB-DR1605 ネットワークソフトウェア:C-WN1605