

# A M / F M シンセサイザーチューナー      D T - 9 3 0

仕 様

\* 0 d B = 1 V

電 源	AC 100 V 50 / 60 Hz (ACアダプター(付属)より供給)
消 費 電 流	180 mA (ACアダプター(付属)使用時)
受 信 周 波 数	AM: 522 ~ 1629 kHz (9 kHz ステップ) FM: 76.0 ~ 90.0 MHz (100 kHz ステップ)
ア ン テ ナ 入 力	AM: ループアンテナ(平衡), 外部アンテナ(不平衡) FM: 300 (平衡), 75 (不平衡)
音 声 出 力	ステレオ: -15 dB* 10k 不平衡 RCAピンジャック モノラル: -15 dB* 10k 不平衡 M3ねじ端子 バリアー間隔6.4mm, RCAピンジャック
メ モ リ ー 局 数	AM, FM各10局
使 用 温 度 範 囲	0 ~ +40
仕 上	パネル: アルミ(ヘアライン仕上) 黒(マンセルN1.0近似色) ケース: プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸 法	420(W) x 53(H) x 295(D) mm
質 量	2.8 kg
付 属 品	ACアダプター(3m)...1, AMループアンテナ...1, FMアンテナ...1, ステレオピンプラグ付コード(1m)...1
別 売 品	ラックマウント金具 : MB-15B AMラジオ用アンテナ : YA-410A