

ネットワークオーディオアダプター NX - 100S

仕 様

* 0 dB = 1 V

電 源	AC 100V 50 / 60Hz (ACアダプター(付属)より供給)
電 力	7W
音 入 力	1回路(トランスアイソレート) -58dB* ~ 0dB* 平衡(MIC/LINE切替, VR調整可) 2k 着脱式ターミナルブロック(3P) ファンタム電源供給(24V スイッチで設定)
音 出 力	1回路(トランスアイソレート) 0dB* 平衡 600 着脱式ターミナルブロック(3P)
周 波 数 特 性	50 ~ 14,000Hz (サンプリング周波数32kHz時)
歪 率	0.3%以下(1kHz, サンプリング周波数32kHz時)
制 御 入 力	8回路 無電圧メイクアップ入力 開放電圧: DC12V, 短絡電流: 10mA 着脱式ターミナルブロック(9P)
制 御 出 力	8回路 オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧: DC30V, 制御電流: 最大50mA 着脱式ターミナルブロック(9P)
ネットワークI/F	10BASE-T / 100BASE-TX 自動切替
ネットワークプロトコル	TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP
音声パケット伝送方式	ユニキャスト(最大同時4箇所), マルチキャスト(最大同時64箇所)
使用温度範囲	0 ~ +40
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕 上	冷間圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸 法	210(W) x 46(H) x 188(D) mm
質 量	1.2kg
付 属 品	ACアダプター(1.8m) ... 1, CD(PC用設定ソフトウェア, 操作ソフトウェア) ... 1, 音声入力, 出力用着脱式ターミナルプラグ(3P) ... 2, 制御入力, 出力用着脱式ターミナルプラグ(9P) ... 2, ラックマウント金具取付ねじ ... 8
別 売 品	ラックマウント金具: MB-15B-BK(1台ラックマウントする場合) MB-15B-J(2台連結してラックマウントする場合)